



85345179



#### K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, biały, połysk

##### Specyfikacja techniczna

###### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | quicklink |
| Minimalny cykl pracy           | 1 s       |

###### Wymiary

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Zalecana wysokość montażu | 1,10 - 1,10 m |
| Wysokość montażu          | 1,10 - 1,10 m |

###### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak |
|---------------------------------|-----|

###### Dostarczane wyposażenie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z połączeniem magistrali | Tak |
|--------------------------|-----|

###### Oświetlenie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

###### Wykrywanie

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kąt detekcji regulowany | 45 - 90 ° |
|-------------------------|-----------|

###### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

###### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

###### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### Funkcje

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Maksymalny cykl pracy | 180 min |
|-----------------------|---------|