

## Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS 400-6-M pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185mm , ZAŁĄCZENIE 3-BIEGUNOWE- 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaprasowane nakrętki M10



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 5906739019991   |
| Alt. ID produktu          | ARS 400-6-M pro |
| Nazwa producenta          | APATOR          |
| ID produktu wg producenta | 63-001971-021   |
| PKWiU                     | 27.12.23.0      |
| Kod celny                 | 853630          |

### Opis ETIM

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klasa                                      | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046) |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)         |
| Model                                      | Odłącznik bezpiecznikowy                      |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                  | 400 A                                         |
| Rozstaw szyn 40 mm                         | Nie                                           |
| Rozstaw szyn 50 mm                         | Nie                                           |
| Rozstaw szyn 60 mm                         | Nie                                           |
| Rozstaw szyn 100 mm                        | Nie                                           |
| Rozstaw szyn 185 mm                        | Tak                                           |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V                                         |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy Iq      | 100 kA                                        |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Połączenie śrubowe                            |
| Liczba biegunów                            | 3                                             |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej            | NH2                                           |