



EH211

Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
Zasilanie rezerwowe	~ 200 h
Cykle łączeniowe	min. 50000

Konfiguracja

- zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Prąd

	3 A
	maks. 3 A

Moc

Moc wejściowa	0,5 VA
Pobór mocy (praca)	0,5 VA
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 1 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,5 W

Bateria

Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach	120
--	-----

Wymiary

Głębokość produktu	58 mm
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	36 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	2 modules

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 1000 W
Maksymalna moc żarówek 230V	1000 W

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia	30 mn
Rodzaj programowania	analogowy

Wypożalenie

Liczba czasów przełączenia wł./wyl.	96
Liczba kanałów	1
Zasilanie rezerwowe	200 h
	min. 20000

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Dokładność	6 min / rok
Temperatura magazynowania	-20 do 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------