

Moduł przekaźnikowy PROXI styk: styki:2xNO montaż podtynkowy

Proxi to innowacyjny system bezprzewodowego sterowania urządzeniami elektrycznymi w domach i mieszkaniach. Sterowanie odbywa się w standardzie Bluetooth Smart. System składa się z dedykowanych przekaźników oraz darmowej aplikacji programowej na smartfony i tablety z systemem Android lub iOS (Apple). Zainstalowane przekaźniki są automatycznie dodawane do spisu urządzeń aplikacji i natychmiast gotowe do sterowania. rB-R2S2 podwójny przekaźnik załącz/wyłącz Moduł przekaźnikowy przeznaczony do sterowania dwoma dowolnymi urządzeniami lub obwodami elektrycznymi. Prosty montaż w puszcze gniazda elektrycznego, pozwala na instalację modułu bez potrzeby przeprowadzania inwazyjnych i kosztownych prac remontowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312597360
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rB-R2S2
Nazwa marki	PROXI
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Odbiornik radiowy zdalnego sterowania (EC000436)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Do ściemniacza	Nie
Do przycisku impulsowego	Nie
Do łącznika roletowego	Nie
Do łącznika żaluzjiowego	Nie
Do łącznika żaluzjiowego/roletowego	Nie
Do łącznika	Tak
W obudowie	Tak
Zasilanie	230 V AC
Tryb przycisku	Tak
Tryb przełączania	Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym	Tak
Z przyciskiem radiowym	Nie
Liczba przekaźników	1
Sposób montażu	Inne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Częstotliwość radiowa	2400 MHz