

# Przełącznik źródła zasilania PRZK-4063\W02

## Zastosowanie

Przełączniki źródła zasilania PRZK są zbudowane na bazie rozłączników RSI w związku z tym posiadają wszystkie cechy tych rozłączników. Przełączniki PRZK stanowią konstrukcyjne połączenie, jedną wspólną pokrywą, dwóch rozłączników typu RSI. Rozwiązanie to zapewnia doskonałą sztywność układu, a co za tym idzie, pewność działania i bezpieczeństwo użytkownika. Przełączniki PRZK wyposażone w specjalne zaprojektowany sprzęgacz stanowią kompleksowe rozwiązanie potrzeby przełączania rodzajów zasilania np. Typu Sieć - Agregat.

## Budowa

Rodzina łączników izolacyjnych RSI spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej aparaturze niskonapięciowej i jest zgodna z dyrektywami: 73/23/EWG i 93/68/EWG.

Rodzina RSI posiada następujące cechy:

- wysokie parametry elektryczne i niezawodne działanie aparatu zapewnione przez samoczyszczący układ nożowych styków oraz efektywne komory gaszeniowe,
- niezawodny mechanizm napędowy gwarantujący załączanie i wyłączanie aparatu niezależnie od szybkości przełączania przez operatora,
- bezpieczeństwo obsługi zapewnione przez osłony zacisków o stopniu ochrony IP20 dostarczane w standardzie,
- wykonanie 3 i 4 biegunowe, z czwartym biegunem rozłączalnym lub nierozłączalnym,
- szybkie mocowanie na szynie TS35,
- możliwość mocowania w większości standardowych rozdzielni bez żadnych dodatkowych elementów (wysokość płyty przedniej 45 mm),
- możliwość zablokowania napędu i zabezpieczenia pokrętła w pozycji wyłącz (0-OFF) za pomocą trzech kłódek,
- bezpieczne zaciski przyłączeniowe,
- przyłączanie przewodów nieobrobionych (bez końcówek kablowych) do 70 mm,
- niezawodna identyfikacja stanu rozłącznika - pokrętło zawsze wskazuje aktualną pozycję styków,
- specjalna konstrukcja pokrętła zewnętrznego uniemożliwiająca otwarcie drzwi rozdzielnicy w pozycji załącz (I-ON),
- możliwość awaryjnego otwarcia drzwi rozdzielnicy (osłony) w stanie zamkniętym rozłącznika (wg instrukcji),
- materiały użyte do produkcji nadają się do powtórnego przetworzenia i są przyjazne dla środowiska.

## Linki

» Przełączniki źródła zasilania PRZK



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723026872 |
| Nazwa producenta          | SPAMEL        |
| ID produktu wg producenta | PRZK-4063\W02 |

## Opis ETIM

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                   | Rozłącznik (EC001105)                 |
| Grupa                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Model                                   | Przełącznik                           |
| Liczba biegunów                         | 4                                     |
| Z pozycją 0                             | Tak                                   |
| Znamionowy prąd ciągły Iu               | 63 A                                  |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP65                                  |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0                                     |
| Do montażu na płycie                    | Tak                                   |
| Do montażu tablicowego                  | Nie                                   |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie                                   |
| Do montażu pośredniego                  | Tak                                   |
| Kompletne urządzenie w obudowie         | Nie                                   |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło                              |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe                    |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1088709 |
|--------|---------|