

Przełącznik czasowy 10-funkcyjny z wyjściem półprzewodnikowym (tranzystor w układzie otwartego kolektora OC)

10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. zakres czasowy 0,1s÷576h ; Un=9-30V AC~ ; Io<2x8A ; montaż na szynie TH-35
Przełączniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670232
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCS-516DC
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Analogowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/godziny
Pierwszy przedział czasowy	0,1..576
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	90
Zakres napięcia zasilającego	9..30 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	8 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1500 W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	650 VA