

# PK-01

Moduł PK-01 służy do elektronicznej kontroli przejścia wszędzie tam, gdzie wygodnie jest skorzystać z tej formy dostępu a nie ma konieczności instalowania rozległego systemu. Możliwość autoryzacji przejścia za pomocą kodu lub kart zbliżeniowych czyni z niego urządzenie bardzo wszechstronne – wystarczy podłączyć zewnętrzne zasilanie 12 V i elektrozwoję, aby uzyskać w pełni funkcjonalną konfigurację.

- autoryzacja użytkowników za pomocą hasła lub karty
- obsługa do 50 użytkowników
- konfiguracja modułu za pomocą klawiatury
- diody LED wskazujące stan modułu
- podświetlane klawisze ułatwiające obsługę w ciemności
- wbudowany przekaźnik do bezpośredniego sterowania rygłem lub zwoją
- hermetyczna obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz



|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Częstotliwość pracy głowicy                                | 125           |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) | 2 A / 24 V DC |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                            | III           |
| Maksymalna wilgotność                                      | 93 ±3%        |
| Maksymalny pobór prądu                                     | 125           |
| Masa                                                       | 297           |
| Napięcie zasilania (±15%)                                  | 12            |
| Obciążalność wyjścia alarmowego                            | 30            |
| Obciążalność wyjścia dzwonka                               | 30            |
| Pobór prądu w stanie gotowości                             | 105           |
| Wymiary obudowy                                            | 47 x 158 x 24 |
| Zakres temperatur pracy                                    | -25...+55 °C  |