

# PAP1T31PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny

PAP1T31PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902626135461
Nazwa producenta	POKÓJ S.E.
ID produktu wg producenta	A37-1050
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.33.11.0*
KGO	0
Kod celny	8536909

## Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Szerokość czujnika	30,3 mm
Średnica czujnika	12,5 mm
Wysokość czujnika	30 mm
Długość czujnika	92 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V	10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	2,8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,27 A
Funkcja przełączająca	Styk migowy
Wyjście elektroniczne	Nie
Wymuszone rozłączanie	Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa	0
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Rodzaj interfejsu	Brak

Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia kątowa z rolką
Położenie elementu przełączającego	Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego	Przepust kablowy PG
Ze wskaźnikiem stanu	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..70 °C
Stopień ochrony (IP)	IP65

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1067121
--------	---------