

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230V~. Wymagana instalacja 3-przewodowa; stal inox



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902787555412
Alt. ID produktu	WMUR-001R00-J011
Nazwa producenta	KONTAKT-SIMON
ID produktu wg producenta	BMCR10P.01/21
Seria produktu	Simon Basic
PKWiU	27.33.11.0

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Tak
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Optymalna wysokość montażowa	1,2 m
Maksymalny zasięg boczny	7 m
Maksymalny zasięg na wprost	7 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	14 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	5 s
Maksymalny czas załączenia	21 min
Czułość progowa jasności	2..500 lx
Zakres temperatury	0..40 °C
Maksymalny prąd załączania	8 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5902787555412
-------------------------	---------------