

Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy

Jednokanałowy. Z programowalną przerwą nocną.

Zegar astronomiczny PCZ-525 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670553
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCZ-525.2
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Zegar sterujący cyfrowy (EC002305)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba kanałów	1
Zakres napięcia zasilającego	24..264 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50..50 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach	52560
Autonomia / rezerwa chodu w latach	6
Dokładność na dzień	1 s
Wyświetlanie podpowiedzi	Tak
Zewnętrzne programowanie	Nie
Zawiera kartę pamięci	Nie
Programowanie 60 min.	Nie
Programowanie dobowe	Nie
Program tygodniowy	Nie
Program roczny	Nie
Program świąteczny	Tak
Program impulsowy	Nie

Program cykliczny	Nie
Program astronomiczny	Tak
Program losowy	Nie
Miernik godzinowy	Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci	Nie
Sterowany kwarcowo	Tak
Sterowanie sygnałem radiowym	Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)	Nie
GPS	Nie
Rodzaj styku	Styk przełączny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1	1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2	1 min
Liczba miejsc pamięci	250
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego	Tak
Obsługa ręczna	Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)	Tak
Wstępna nastawa przełączenia	Nie
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16 A
Bezpotencjałowy zestaw przełączający	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1140989
--------	---------