

Łącznik krzywkowy 16A, rozłącznik 0-1-2-3-4, mocowanie do pulpitu, szaro-czarny



Informacje ogólne

Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ŁK16R-10.8516/P03

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik
Liczba biegunów	Brak informacji
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	16 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	Brak informacji
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	8 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	Brak informacji
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Tak
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe