

CEWKA 220V40-400HZ STYCZ.LC1F500

Cewka LX1FK, TeSys F, 220...230 V AC 40/400Hz. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : cewka stycznika - skrócona nazwa urządzenia: LX1FK - Zgodność produktu: LC1F500 - średnie rezystancja: 35.5 Ω rozruch w 20 °C, 915 om trzymanie w 20 °C - indukcyjność obwodu zamkniętego: 4,55 H - czas pracy: 100...170 ms otwieranie, 40...75 ms zamykanie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110082227
Alt. ID produktu	LX1FK220
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LX1FK220
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.40.0

Opis ETIM

Klasa	Cewka do stycznika (EC001043)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	220..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	220..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC