

Przeł. SIRCOVER AC I-0-II, 3P, 200A - 41AC3020

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3596032736941
Alt. ID produktu	41AC3020
Nazwa producenta	SOCOME
ID produktu wg producenta	41AC3020
Nazwa marki	SOCOME
Seria produktu	MANUAL CHANGEOVER SWITCH
Kraj pochodzenia	Tunezja
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Tak
Liczba łączników	2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	800 V
Znamionowe napięcie pracy	400..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	200 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	200 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	200 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	7 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	100 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	100 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	50 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozdzielników	0
Liczba styków pomocniczych zwierników	0
Liczba styków pomocniczych przełączników	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie

Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie bolcowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3596032736941
-------------------------	---------------