

Zegar sterujący programowalny impulsowy (szkolny) - 2 linie programowe



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594109
Alt. ID produktu	PCZ-523
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCZ-523

Opis ETIM

Klasa	Zegar sterujący cyfrowy (EC002305)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba kanałów	1
Zakres napięcia zasilającego	24..264 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50..50 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach	52560
Autonomia / rezerwa chodu w latach	6
Dokładność na dzień	1 s
Wyświetlanie podpowiedzi	Nie
Zewnętrzne programowanie	Tak
Zawiera kartę pamięci	Nie
Programowanie 60 min.	Nie
Programowanie dobowe	Nie
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Tak
Program świąteczny	Tak
Program impulsowy	Tak
Program cykliczny	Tak
Program astronomiczny	Nie
Program losowy	Nie
Miernik godzinowy	Nie

Synchronizowany częstotliwością sieci	Nie
Sterowany kwarcowo	Tak
Sterowanie sygnałem radiowym	Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)	Nie
GPS	Nie
Rodzaj styku	Styk przełączny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1	1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2	1 min
Liczba miejsc pamięci	250
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego	Tak
Obsługa ręczna	Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)	Tak
Wstępna nastawa przełączenia	Nie
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16 A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Szerokość	35 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031930
--------	---------