

Czujnik ruchu PIR (IP40) 1Z 10A 230V AC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8012823376721
Nazwa producenta	FINDER
ID produktu wg producenta	18.41.8.230.0300
Kraj pochodzenia	Włochy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Z interfejsem DALI	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Nie
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Optymalna wysokość montażowa	3 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	15 m
Maksymalny zasięg na wprost	4 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	30 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie

Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu ściennego	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Inne
Typ połączenia	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9010
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	12 s
Maksymalny czas załączenia	35 min
Czułość progowa jasności	1..500 lx
Maksymalna moc łączeniowa	1000 W
Do obciążeń pojemnościowych	Tak
Zakres temperatury	-10..50 °C
Maksymalny prąd załączania	100 A
Prąd sterowania	7 mA
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Szerokość	84 mm
Wysokość	43,6 mm
Głębokość	84 mm