

Stycznik bezpiecznikowy AFS65-30-22-11 24-60V, 50/60Hz, 20-60VDC, 3P, 2NO+2NC, 30kW/AC3



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3471523157811
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SBL387082R1122
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
PKWiU	27.12.24.0
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik AC (EC000066)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24..60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	20..60 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	105 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	65 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	30 kW
Wersja modułowa	Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych	2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	3