

Czujnik otwarcia drzwi / okna Tuya Smart Wi-Fi, biały

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-SH-17601/W | Ean: 5908254844515



OPIS PRODUKTU

Czujnik otwarcia drzwi i okna Tuya Smart to urządzenie, które stanowi uzupełnienie inteligentnego domu, by sprawnie sterować drzwiami i oknami bez konieczności fizycznego kontaktu.

Dzięki zintegrowanej z siecią Wi-Fi zaawansowanej aplikacji Tuya Smart, czujnik umożliwia monitorowanie i kontrolę stanu otwarcia drzwi czy okien w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy zainstalować platformę Tuya Smart na telefonie obsługującym systemy Android lub iOS, a następnie

sparować z czujnikiem. Zdalne sterowanie daje nie tylko wygodę użytkownika, ale i bezpieczeństwo nad tym co dzieje się w domu.

Czujnik jest niezwykle czuły, reagujący błyskawicznie na każdy ruch drzwi czy okna. Dzięki temu użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym, które informuje o zmianie stanu.

Wymiary urządzenia wynoszą 31x21 mm. Zasilany trzema bateriami AAA. Kolor biały matowy. Mocowanie na kleju 3M.

Możliwość integracji aplikacji z innymi urządzeniami daje poczucie wygodnego, inteligentnego i przede wszystkim bezpiecznego domu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Do montażu ściennego:	Tak
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Głębokość [mm]:	61
Kolor:	Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa:	Tak
Wi-Fi:	Tak
Powered by TUYA:	Tak
Kompatybilny z Asystentem Google:	Tak
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Model:	Czujnik otwarcia
Napięcie znamionowe [V]:	3
Prąd sterowania [mA]:	<300
Rodzaj napięcia:	DC
Sposób montażu:	Inne
Sterowanie zdalne:	Tak
Stopień ochrony [IP]:	IP20
Szerokość [mm]:	31

Wykończenie powierzchni:	Matowy
Wysokość [mm]:	21
Z elementem sygnalizacyjnym:	Tak
Z funkcją alarmu:	Tak
Zakres temperatury [°C]:	(-10 - +55)
Ze zdalnym sterowaniem:	Tak
Baterie:	2xAAA
Mocowanie:	Klej 3M
Wymiary magnesu [mm]:	38x16x9
Zasilanie w trybie gotowości [μ A]:	<20
Żywotność:	1 rok (otwieranie i zamykanie drzwi 4 razy dziennie)
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4 GHz
Moc Wi-Fi [μ A]:	<100
Protokół bezprzewodowy:	802.11 b/g/n



