

Rozdzielnica R-BOX 150/ 16A/5p,1x250V

Rozdzielnica R-BOX 150, 1x16A/5p, 1x250V/16A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907484338962
Nazwa producenta	PAWBOL
ID produktu wg producenta	B.1091
PKWiU	27.12.31.0

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	230/400 V
Prąd znamionowy	40 A
Moc przyłączeniowa	11,25 kVA
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)	1
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0

Liczba tablic licznikowych	0
Wyłącznik główny	Inne
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	0 A
Liczba biegunów wyłącznika głównego	0
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Czułość	Brak informacji
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	160 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	132 mm

Atrybuty

ERP ID	1061878
--------	---------