

Przełączniki Nadzorcze - MR-EU31UW1P

Przełącznik nadzorczy, wielofunkcyjny 1P - jeden zestaw przełączny. Napięcie nadzorowane 3~(N) 400 / 230 V AC. Nadzór napięcia w jednej fazie lub w trzech fazach - nadzór wartości minimalnej oraz nadzór w funkcji „okna” (wartości nastawiane); kolejności faz; zaniku fazy; asymetrii napięć. Możliwe podłączenie przewodu neutralnego. Wykrywa przerwę w przewodzie neutralnym. Wejście (zasilanie) = wejście pomiarowe. Wejścia pomiarowe: sieć jednofazowa Un - 230 V AC - zaciski: N(N) - L1/L2/L3(L); sieć trójfazowa Un - 400 V AC - zaciski: (N)-L1-L2-L3. Wyjście: zestaw 1P - zaciski: 15-16-18; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 87 x 17,5 x 65 mm. Montaż na szynie 35 mm. Obudowa - moduł instalacyjny. IP 20.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005014246
Alt. ID produktu	MR-EU31UW1P
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	2613069
Seria produktu	Przełączniki Nadzorcze
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli napięcia (EC001438)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Kontrola podnapięcia 1-fazowego	Brak informacji
Kontrola podnapięcia 3-fazowego	Brak informacji
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego	Brak informacji
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego	Brak informacji
Funkcja histerezy, 1-fazowa	Brak informacji
Funkcja histerezy, 3-fazowa	Brak informacji
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego	Brak informacji
Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego	Brak informacji
Funkcja histerezy dla prądu stałego	Brak informacji
Rodzaj mierzonego napięcia	AC
Liczba styków rozwiernych	0

Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	87 mm
Głębokość	65 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005014246
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1073402
--------	---------