

Czujnik ruchu merge jq-l



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339076908
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	7690
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,02

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Brak informacji
Zabezpieczenie przed skradaniem	Brak informacji
Możliwość łączenia w sieć	Brak informacji
Kąt skanowania	150 °
Nadzór klatek schodowych	Brak informacji
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	9 m
Maksymalny zasięg na wprost	9 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	9 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Brak informacji
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Brak informacji
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Brak informacji
Do montażu ściennego	Tak

Funkcja ściemniania	Brak informacji
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	7 min
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	1200 W
Zakres temperatury	5..25 °C
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Brak informacji
Szerokość	80 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	55 mm
Głębokość wbudowania	35 mm
Długość wbudowania	46 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1044270
--------	---------