

CZUJNIK RUCHU 1200W 360* BIAŁY P/T

CZUJNIK RUCHU 1200W 360* BIAŁY P/T



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900280901460
Nazwa producenta	BEMKO
ID produktu wg producenta	B50-SES04WH
PKWiU	27.33.11.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Optymalna wysokość montażowa	2,5 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	6 m
Maksymalny zasięg na wprost	6 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	12 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Nie

Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	15 min
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	1200 W
Maksymalny prąd załączania	3 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie