



Opis produktu

CT80/600

Split core current transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	CT80/600
Kod zamówieniowy	2CSG201170R1101
Numer EAN	8012542888505
Opis katalogowy	Split core current transformer
Opis	CT80/600 is a split core current transformer used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne

Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	600 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Pozorna moc wyjściowa	320 V·A
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection
Dokładność	±0,5%

Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Przekrój	3 x 80 x 10 mm

Elektryczność

Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	3.4 V·A

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC445004K0901
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	03/04/2006 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość netto	0.125 m
Wysokość netto	0.152 m
Głębokość / długość netto	0.034 m
Masa netto	1.100 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
E-Numer (Norwegia)	8027384

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Instalacja	
Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Typ montażu	Through Primary

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	T

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers	

