



Typ  
Catalog No.

NHW-SLS-00/H  
179754

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Listwa rozłączająca obciążenia, przełączana (ec1@ss10.0.1-27-37-14-02 [AKF059013])		
Model		Odłącznik bezpiecznikowy
Rozłączenie obustronne		Tak
Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>	A	160
Rozstaw szyn 40 mm		Nie
Rozstaw szyn 50 mm		Nie
Rozstaw szyn 60 mm		Nie
Rozstaw szyn 100 mm		Nie
Rozstaw szyn 185 mm		Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub> AC	V	1000
Znamionowy warunkowy prąd zwarcioowy I <sub>q</sub>	kA	100
Rodzaj podłączenia styków głównych		Połączenie szynowe
Liczba biegunów		3
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej		NH00
Wskaźnik zadziałania		Brak